

第三方阀控网关对接云尚解码器,一律使用解码器类型8,支持标准的ModbusRtu协议

1. 高级设置9999,设置解码器类型为8(自定义通讯地址),(屏幕低版本,可能不显示详情)
2. 通讯超时:填写网关对应的通讯超时数值
3. 单站通道数量无效



设置每个分区对应的报文:

1. 高级设置5555,
2. 红色框内即需要配置的每个分区的参数(阀控号0表示第一分区,1表示第二分区,以此类推)
3. 设置每个分区对应的modbus通讯参数,比如设置1号分区(阀控号0)的modbus地址设置2,寄存器地址设置1,功能码地址设置5,开值设置1,关值设置0,
4. 按照上述设置,操作1号分区开启发送报文020500010001<CRC>,操作1号分区关闭发送报文020500010000<CRC>,以此类推
5. 阀控延迟参数可以设置两次控制指令的最小间隔,比如设置为2,则2秒之内最多发送一条控制指令,设置为0则不限制

